

# Características Bluetti B230

## Especificaciones

<b>BATERÍA</b>	Capacidad: Composición: Ciclos de Utilización: Mantenimiento: Sistema de Gestión:	2048Wh (51,2 V, 40 Ah) <b>LiFePo4</b> (Litio Ferro-fosfato) Más de 3500 ciclos al 80% de la capacidad original Recarga al 80% cada 3-6 meses Controlador MPPT, BMS, etc.
<b>SALIDAS</b>	Entrada de CA: Puerto USB-C: Puerto USB-A: Salidas de 12V CC:	500W Máx. 1 de 100W 1x 18W USB-A 1x 12V/10A (Salida de coche)
<b>ENTRADAS</b>	Adaptador de CA: Entrada Solar: Entrada de Coche: Batería de polmo ácido: Entrada Máxima:	Máx. 500W Máx. 500W, COV 12-60VCC, 10A (A través de BLUETTI D050S) 12/24V desde el puerto del encendedor de cigarrillos (A través de BLUETTI D050S) 12/24V desde el puerto del encendedor de cigarrillos (A través de BLUETTI D050S) 500W
<b>TIEMPOS DE RECARGAR</b>	Adaptador de CA (500W): Solar (200W): Salida de coche 12V/24V (100W/200W):	≈6,5~7 Horas ≈15,5~16 Horas (Con sol de primera, orientación ideal y baja temperatura) ≈10 o 20 horas
<b>GENERAL</b>	Compatibilidad: Dimensiones (LxAnxAI): Temperatura de Funcionamiento: Temperatura de Almacenamiento: Certificación: Garantía:	AC200Max (expansión original), AC200P/EB150/EB240 (conexión CC-CC a través de D050S) 42 x 28 x 22,75 cm (16,5 x 11 x 8,9 pulgadas) 32°F-104°F (0-40°C) -4-104 °F (-20-40 °C) UL, CEC, DOE, FCC, CA Prop 65 48 Meses (Obtenga más información sobre la política de garantía de BLUETTI)
<b>Accesorios Opcionales</b>	T500 Adaptador de CA - 500W <a href="#">Conoce más &gt;</a> D050S Potenciador de Carga CC - 500W <a href="#">Conoce más &gt;</a> P090D a XT90 Cable de Conexión de Batería Externa para AC200P <a href="#">Conoce más &gt;</a> Cable de Carga para Coche (12/24V) <a href="#">Conoce más &gt;</a>	